PORTWEST®

تعليمات المستخدم

140USP

CE 2797

CE 0086

EN 397: 2012 + A1:2012

EN 50365:2002

الشركة المصنعة

Portwest, IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland

اسم وعنوان الهيئة التي قامت بالتجارب قد أصدرت شهادة المفوضية الأوروبية

BSI GROUP - NR:2797
SAY BUILDING, JOHN M.KEYNESPLEIN 9, 1066 EP, AMSTERDAM, NETHERLANDS
BSI GROUP - NR: 0086
KITEMARK COURT - DAVY AVENUE, KNOWLHILL - MILTON KEYNES, MK5 8PP - UK

PW50	Expertbase Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
PS57	Expertbase Wheel Safety Helmet - Electrical Insulation Properties

AR خوذ السلامة

تشير إلى تسمية المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول المعايير المقابلة. وتطبق المعايير والرموز التي تظهر على كل من المنتج ومعلومات المستخدم أدناه فقط. جميع هذه المنتجات الامتثال لمتطلبات البند (2016 الاتحاد الأوروبي/425).

لتوفير الحماية الكافية يجب أن تناسب هذه الخوذة أو ةذوخلا تعدل بحجم سأر المستخدم. الخوذة ةذوخلا باعيتسلا الطاقة من ةبرض بتدمير جزئي أو أضرار لشل والتسخير، وعلى الرغم من أن مثل اذه الضرر قد ال تكون بادية للعيان، ينبغي الاستعاضة عن خوذة أي تعرض لتأثير شديد. كما يسترعى انتباه المستخدمين إلى خطر تعديل أو إزالة أي من أجزاء المكون الأصلي للخوذة، خلاف ما أوصت به الشركة المصنعة الخوذة. الخوذ ال ينبغي تكييف غرض تركيب المرفقات في أي شكل من الأشكال ال تنص به الجهة المصنعة الخوذة. ال تطبق الطلاء والمذيبات والمواد اللاصقة أو التسميات ذاتية اللصق، إلا وفقا لتعليمات من الشركة المصنعة لخوذة.
الحدود الكهربائية الاستخدام والاحتياطات قبل استخدامها، يجب على المستخدم للتحقق من أن حدود الخوذة الكهربائية مطابقة للجهد الأسمى فمن المرجح أن تواجه أثناء الاستخدام. خوذة العازلة ال ينبغي أن تستخدم في حالات حيث يوجد خطر التي يمكنها أن تخفف جزئيا خصائصه العازلة (العدوان i.e.mechanical أو كيميائية). وتمنح العروض العزل الكهربائي فقط إذا كان ال يتم استخدام هذه الخوذة وحدها: فمن الضروري استخدام المعدات الواقية الأخرى العازلة وفقا للمخاطر التي ينطوي عليها العمل.
بعد الاستخدام: إذا أصبح الخوذة قذرة أو ملوثة، خاصة على السطح الخارجي، فإنه ينبغي بعناية تنظيفها وفقا لتنظيف التوصيات الواردة أدناه (الصيانة/التخزين). نسلط الضوء على المخاطر المحتملة لفقدان الحماية في حالة تنظيف مناسب والشيخوخة من الخوذة.
يجب أن تلبس “التكيف والتفتيش واقية خوذة” بغية ضمان حماية فعالة، وهذه الخوذة مع أعلاه إلى الأمام (الجلوس في التكيف بأن (الضغط أو ضافضف بسانت ال) مدختسم بالمستخدم الخاص الرأس لحجم تعديلها ينبغي وأنه (مستقيم وضع النظام الموجود في الجزء خلفي الخوذة. حياة خوذة يتأثر بعوامل عدة، مثل البرد، والحرارة، والمنتجات الكيميائية، ضوء الشمس أو إساءة استخدام. يوميا وقبل استخدام أي يجب إجراء فحص لتحديد أي علامة للتقديم (الشقوق، العيوب) الخوذة لديه إذا كان دلائل قوية. إذا كان دلائل وجود أو الصدمة ابتراد ارنها كانت خوذة أي عن الاستعاضة ينبغي. الهشة تارارسسوكاو ريخستو الافتراضات، فالمناسبة للاستخدام المقصود. ويتم تسجيل تاريخ التصنيع داخل كل خوذة. تحت ظروف الاستخدام العادية، ينبغي أن توفر هذه الخوذة الواقية الحماية المناسبة لمدة 7 سنوات وفقا لتاريخ التصنيع.
الحل. فيظنت ضفخنم زيكرتب ةبرشم شامق ةعطق ةطساوب اهريهطتو اهفيظنت نكمي ةيقاولا ةذوخلا هذه نيزخت/ةنايص ينبغي، بولسألا اذه مادختساب اهفيظنت نكمي ال ةذوخلا اذه ناك إذا .ةلاكأ وأ ةطشاكلا يئايميك جتنم يأ مدختست ال استبداله. يجب أن يكون المنتج نقلها في وحدة التعبئة والتغليف. إذا لم يكن هناك ال وحدة التعبئة والتغليف، استخدام التغليف الذي يحمي المنتج من الصدمة، والتعرض للرطوبة، والمخاطر الحرارية، والتعرض للضوء، وعقد عليه بعيداً عن أي منتج أو مادة أو مادة يمكن أن تتدهور.
عندما لم يتم استخدامه بعد الآن أو أثناء النقل، يجب تخزين الخوذة في مكان بارد جاف بعيداً عن الضوء، والصقيع وفي أي من برقي ما تخزين أو طغض مدع ينبغي. أعلاه المذكورة تقع التي الانحناءات حادة أو كيميائي منتج ال أن حن موقع مصدر للحرارة. من المستحسن أن يتم الاحتفاظ بدرجة حرارة التخزين في درجة مئوية 15±20 النطاق. ولا يشمل هذا الخوذة أي مادة معروفة لتكون عرضه للتسبب في الحساسية. لكن إذا كان شخص حساسة ارتكاس التحسسي، ينبغي أن مغادرة منطقة خطرة، إزالة الخوذة وأطلب المشورة الطبية.
انتباه: في عداد المفقودين أو ديفيسينتلي واحترام تعليمات الاستخدام وتعديل/التفتيش والصيانة/التخزين، قد تحد من فعالية حماية العزل.
الخوذ وسم (اختبار اختياري) تحمل واحدة من العلامات التالية تلبية الاحتياجات الإضافية كالتالي:
-30 ° C/-20 ° c: جداً منخفضة الحرارة الخوذة تحافظ على أدائها أعلى درجات الحرارة هذه
440V.a.c.: العزل الكهربائي للخوذة يحمي المستخدم ضد جهة اتصال عرضية قصيرة مع الخيوط الكهربائية تحت الجهد الذي قد يصل إلى 440Va.c. للاستخدام العام في الصناعة وفي مقر العمل حيث توجد مخاطر الكهربائية أدناه 440V.a.c.
LD: التشوه الأفقي. الخوذة تحمي المستخدم ضد التشوهات الجانبية
MM: إسقاطات المعدن المنصهر الخوذة (cap) يحمي المستخدم ضد إسقاطات معدن المنصهر.

CLASS 0

الاختبارات الكهربائية (EN 50365:2002) الخوذة المنح العزل الكهربائي، وأنه يمكن أن يستخدم للعامل لايف أو قريبة من أجزاء حية على المنشآت ال تتجاوز ميلان الخامس 1000 أو 1500 الخامس العاصمة عندما تستخدم بالاقتران بغيرها من معدات الحماية العازلة كهربائياً، يمنع هذا الخوذة الحالية الخطيرة من مرورا بالأشخاص عن طريق الرأس