



PRODUSENT

PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland

NAVN OG ADRESSE TIL KONTROLLORGANET SOM UTSTEDTE

EC-SERTIFIKATET

DOLOMITICERT S.C.A.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL - Italy. Notified

Body nr 2008

CE 2008

EN 397:2012 + A1:2012
EN 50365:2002

Modeller	PV74	Skyview Safety Helmet - Elektrisk isolerende egenskaper
----------	------	---

NO VERNEHJELMER

Se produktets etikett for detaljert informasjon om tilsvarende standarder. Bare standarder og ikoner som vises både på produktet og bruken informasjonen nedenfor, gjelder. Alle disse produktene oppfyller kravene i forordning EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

Hjelmen er ment for beskyttelse mot fallende objekter og hodeskader. Hjelmen skal er designet for å beskytte bruker fra 1) objekter kastet fra oven 2) fallende objekter 3) støt i veldig lave temperaturer (-30 grader) Bruk ikke hjelmen til klatreaktiviteter, brannvern eller sportsaktiviteter

BRUK AV VERNEHJELM:

For best beskyttelse må hjelmen tilpasses og justeres til brukerens hodestørrelse. Bruk rettjustering til å tilpasse størrelsen. Skru til høyre for å lukke/mindre størrelse, skru venstre for å åpne/større størrelse. Hjelmen er konstruert for å absorbere støt men blir hjelmen skadet bør den byttes ut. Brukere bør ikke modifisere hjelmen eller fjerne originale deler. Det skal aldri benyttes deler som ikke er anbefalt av produsent. Påfør ikke maling, løsemidler eller klistremerker som ikke er anbefalt av produsent

ELEKTRISKE BRUKSBEGRENSNINGER OG FORHOLDSREGLER FOR BRUK.

Bruken skal sjekke at de elektriske begrensninger av hjelmen tilsvarende til den nominelle voltene den sannsynligvis kommer til å bli utsatt for under bruk.

En isolerende hjelm skal ikke brukes i situasjoner hvor det er en risiko som kan delvis redusere hjelmens isolerende egenskaper (dvs. mekanisk eller kjemisk belastning).

Den elektrisk isolerende ytelsen gis bare hvis denne hjelmen ikke brukes alene. Det er nødvendig å bruke andre isolerende utstyr iht. de risikoer arbeidet omfatter.

ETTER BRUK:

Dersom hjelmen blir skitten eller kontaminert, spesielt på den utvendige overflaten, skal den rengjøres nøye og i samsvar med anbefalingene for rengjøring nedenfor (vedlikehold/oppbevaring). Vi fremhever den potensielle risikoen for tap av vern pga. feile rengjøringsmetoder og aldring av hjelmen.

JUSTERING OG INSPEKSJON AV VERNEHJELMEN

For å sørge for effektiv beskyttelse, skal denne hjelmen brukes med klaffen pekende fremover (sitte i rett stilling) og skal justeres med bruk av justeringssystemet på baksiden av hjelmen til den passer størrelsen av brukerens hode (hjelmen skal ikke være for løs eller for stram). Hjelmens brukbare levetid påvirkes av flere faktorer, slik som kulde, varme, kjemiske produkter, sollys eller feil bruk. Hjelmen skal sjekkes daglig og før hver bruk for slitasje (sprekker, defekter), stroppene og eventuelt tilbehør er skjøre. En hjelm som har blitt utsatt for et sterkt slag eller som viser tegn på slitasje skal byttes ut. Hvis hjelmen ikke viser tegn på defekter, er hjelmen egnet til bruk. Under vanlige bruksforhold skal denne vernehjelmen gi riktig beskyttelse for en periode på 7 (sju) år fra produksjonsdatoen.

VEDLIKEHOLD/OPPBEVARING

Denne vernehjelmen kan rengjøres og desinfiseres med en klut fuktet med et lavt konsentrert rengjøringsmiddel. Ikke bruk slipemidler



Elektrisk test (EN 50365:2002)

Hjelmen gir elektrisk isolasjon og kan brukes ved arbeid på strømførende, eller i nærheten av strømførende deler av installasjoner som ikke overskrider 1000 V (AC) eller 1500 V (DC). Når hjelmen brukes i kombinasjon med annet elektrisk isolerende verneutstyr, forhindrer denne hjelmen at farlige spenninger føres gjennom kroppen via hodet.

Last ned konformitetserklæring på: www.portwest.com/declarations

eller etsende kjemiske produkter. Dersom hjelmen ikke kan rengjøres ved bruk av denne metoden, skal den byttes ut.

Produktet skal transporteres i emballasjen. Hvis du ikke har emballasjen, skal du bruke emballasje som beskytter produktet fra støt, fuktighet, termiske farer og lys. Hjelmen skal holdes unna alle produkter eller materialer som kan medføre skader eller forringelse. Når hjelmen ikke lengre er i bruk, eller under transport, skal den lagres på et tørt og kjølig sted uten lys og frost og hvor ingen kjemiske produkter eller skarpe gjenstander kan deformere hjelmen ved å falle ned på hjelmen. Det skal ikke trykkes ned eller oppbevares i nærheten av varmekilder. Det anbefales at oppbevaringstemperaturen holdes mellom 20 ± 15 °C. Denne hjelmen inneholder ingen kjente allergener. Men skulle en sensitiv person ha en allergiske reaksjon, skal personen forlate faresonen, ta av seg hjelmen og be om legehjelp.

MERK:

Manglende overholdelse av instruksene, feil bruk eller mislighold, justeringer/inspeksjoner og vedlikehold/oppbevaring kan begrense hjelmens isolerende egenskaper.

RESERVEDELER: Ingen reservedeler tilgjengelig

MERKING (FAKULTATIV TESTING)

Hjelmen som har én av følgende markeringer, oppfyller tilleggskravene som under:

- = Produsent identifikasjon
- = Merking i samsvar med helse og sikkerhetskrav i Regulativ (EU)2016/425 EN397:2012 + A1:2012 = Refererer til standard og utgivelsesår
- = plast resirkulerings symbol
- = symbol for skallmateriale
- = År og måned produsert (for eksempel :2019/Mars)

EKSTRAKRAV MERKNINGER:

-30°C: Meget lave temperaturer
Hjelmen beholder sin ytelse over disse temperaturer

440 V (AC): Elektrisk isolasjon

Hjelmen beskytter brukeren mot kortvarig og utilsiktet kontakt med strømførende elektriske ledninger som kan nå 440 V (AC). Til generell industriell bruk på arbeidsplasser hvor strømførende deler har mindre spenning enn 440 V (AC).

LD: Lateral deformasjon.

Hjelmen beskytter brukeren fra laterale deformasjoner

MM: Sprut av smeltet metall.

Hjelmen (hodebekledning) beskytter brukeren fra sprut av smeltet metall.