



PRODUCENTER

PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland

NACN OG ADRESSE PÅ DET BEMYNDIGENDE ORGAN DER HAR UDSTEDT EN CERTIFIKATED

DOLOMITICERT S.C.A.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL - Italy. Notified Body nr 2008

CE 2008

EN 397:2012 + A1:2012
EN 50365:2002

Modeller	PV74	Skyview Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
----------	------	--

DK SIKKERHEDSHJELME

Se produktmærket for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

Denne hjelm er beregnet til at blive brugt som beskyttelse mod faldende genstande og brud samt følgerskade på hovedet.

Denne hjelmskal er designet til at beskytte brugeren mod 1) kastede genstande oven over hovedet. 2) faldende genstande; virkning ved lave temperaturer (-30 C) Brug ikke denne hjem til klating, brandbekæmpelse og sportsaktiviteter.

BRUG AF BESKYTTENDE HJELME:

For bedst beskyttelse, skal denne hjelm tilpasses og justeres efter brugers hoved. Brug justeringskraven for tilpasning af størrelse.

Drej mod højre for at justere mindre / drej mod venstre for at justere større. Hjelmen er fremstillet til at absorbere energien fra et slag.

Ved delvis ødelæggelse, slag eller skade på skallen og stropper skal hjelmen straks udskiftes. Brugernes opmærksomhed henledes også på faren ved at ændre eller fjerne nogle af de originale dele på hjelmen, bortset fra som anbefalet af producenten. Hjelmen bør ikke tilpasses til montering af tilbehør på nogen måde, som ikke anbefales af producenten.

Påfør ikke maling, opløsningsmidler, klæbemidler eller selvklæbende etiketter, undtagen i henhold til instruktionerne fra producenten.

ELEKTRISKE BÉGRÆNSNINGER OG FORHOLDSRÉGLER

FØR BRUG, brugeren skal kontrollere, at hjemmens elektriske grænser svarer til den nominelle spænding som er sandsynlig under brug til de pågældende arbejder. Isolerende hjem bør ikke anvendes i situationer, hvor der er risiko, for at kunne delvist reducere de isolerende egenskaber (dvs. mekanisk eller kemisk aggression). Elektriske isolationsresultater ydes kun, hvis denne hjem ikke bruges alene: det er nødvendigt at bruge andet isolerende udstyr til det risiko fyldte arbejder.

EFTER BRUG:

Hvis hjemmen bliver beskidt eller forurenet især på ydersiden, skal den rengøres grundigt i overensstemmelse med nedenstående rengøringsanbefalinger (Vedligeholdelse / opbevaring).

Vi belyser risikoen for bortskaftelse i tilfælde af upassende rengøring og ældning af hjemmen.

JUSTERING OG INSPEKTION AF DE BESKYTTENDE HJELME

For at sikre en effektiv beskyttelse skal denne hjem bæres med sit højdepunkt fremad (sidde i lige stilling), og den skal justeres til brugers hovedstørrelse (ikke egnet at kunne tabe den eller at dem klemmer) ved hjælp af justeringssystemet placeret på bagsiden af hjemmen.

Hjemmens liv påvirkes af flere faktorer, kulde, varme, kemiske produkter, sollys eller misbrug. Dagligt og før brug bør der foretages et check for at identificere ethvert tegn på beskadigelse (revner, fejl) på hjemmen eazær på selen eller på tilbehøret. Hvis hjemmen har været udsat for et stød eller har slidtage bør den udskiftes.

Når hjemmen er erstatet og uden skaden er det ok at tage den i brug. Fremstillingsdato er markeret inde i hjemmen. Under normale forhold vil denne hjem sørge for korrekt beskyttelse i 7 år i henhold

til fremstillingsdato.

VEDLIGEHOLDELSE / OPBEVARING

Denne beskyttende hjem kan rengøres og desinficeres ved hjælp af en fugtig klud og en lav koncentration af rengøringsmiddel. Brug ikke slibende eller ætsende kemikalier. Hvis hjemmen ikke kan rengøres ved hjælp af en fugtig klud og en lav koncentration af rengøringsmiddel bør den udskiftes. Produktet skal transporteres i en kasse. Hvis der ikke er nogen emballageenhed,

Brug emballage, der beskytter produktet mod stød, eksponering for fugt, termisk farer, udsættelse for lys, holde det væk fra ethvert produkt eller materiale eller stof der kan forringe det.

Når hjemmen ikke bruges eller under transport bør den opbevares tørt koldt og væk fra lys, frost og på et sted, der ikke kan vælte kemiske produkter eller skarpe genstand over den. Den bør ikke komprimeres eller opbevares tæt på enhver varme kilde. Det anbefales at at opbevarings temperaturen holder sig på 20 ± 15 ° C. Denne hjem omfatter ikke noget stof, der bekendt kan være modtageligt eller forårsager allergi. Men hvis en følsom person har en allergisk reaktion, bør man forlade det farlige område, fjerne hjemmen og opsage medicinsk rådgivning.

OBS:

Manglende eller mangelfuld overholdelse af brugsanvisninger, justering / inspektioner og vedligeholdelse / opbevaring, kan begrænse effektiviteten af isolationsbeskyttelsen.

Reserve dele: Ikke til rådighed.

MÆRKNING (FAKULTATIV TESTNING)

Hjemmens sele følger markeringer og opfylder de yderligere krav som nedenfor:

- = Producent identifikation
- = Markeringer, der angiver overholdelse af sundheden og Sikkerhedskrav i forordning (EU) 2016/425
- EN397 : 2012 + A1 : 2012 = henvisning til standard og udgivelsesår
- = Genbrugs plast symbol
- ABS = Symbol for skalets materiale
- = År og måned for produktion (eksempel: 2019/marts)

EKSTRAKRAV MÆRKNINGER:

-30°C : Meget lav temperatur
Hjemmen holder sin ydeevne indenfor disse temperaturer

440V.c. : Elektrisk isolering

Hjemmen beskytter brugeren mod en kort tilfældig kontakt med elektriske ledninger under spænding, som kan nå 440Va.c. Til almindelig brug i industrien og i arbejdsituationer hvor der er elektriske risici under 440V.a.c.

LD: Lateral deformation.

Hjemmen beskytter brugeren mod laterale deformationer

MM: Smeltede metal fremskrivninger

Hjemmen (hætten) beskytter brugeren mod fremspring af smeltet metal.



Elektrisk test (EN 50365: 2002)

Hjemmen giver elektrisk isolering, og den kan bruges til arbejde tæt anlagt på højst 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. Når den bruges i forbindelse med andet elektrisk isolerende beskyttelsesudstyr forhindrer denne hjem farlig strøm fra at passere gennem personer via deres hoved

Download overensstemmelseserklæring @ www.portwest.com/declarations