



10915P

EN166:2001
EN 1731:2006

Gyártó

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

A CE minősítést kiállító notifikált intézet neve és címe:

INSPEC International Ltd

Notifikált intézet száma: 0194

56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, - United Kingdom

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TERMÉKEK: PW98 (PS94 FÉMHÁLÓS LÁTÓMEZŐ + PS58 LÁTÓMEZŐTARTÓ)

A 2016/425 EU Rendelet alapvető feltételeinek és az EN166:2001 és EN1731:2006 szabványok általános feltételeinek megfelelő szemvédelmi termékek

FIGYELEM

Ez az arcvédő nem nyújt korlátlan védelmet. A saját védelme érdekében olvassa végig az utasításokat használat előtt.

TÁROLÁS

Használaton kívül ajánlott az arcvédőt tiszta és száraz tasakban vagy dobozban tárolni.

Kerülje a kontaktot minden kemény vagy éles tárggyal, ami károsíthatja a látómezőt vagy csökkentheti a védőképességet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az arcvédőt arra tervezték, hogy egyéni védelmet biztosítson. A kockázatoknak való kitettség teljes ideje alatt viselni kell a terméket és elhagyni a munkaterületet, ha szédülés vagy irritáció lépne fel valamint, ha az arcvédő megsérült.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Hogy az arcvédő megfelelő állapotban maradjon:

1. Ne használjon csiszoló hatású anyagot, meleg szappanos vízzel tisztítsa és száraz puha ronggyal törölje.
2. Ne használjon oldószert vagy erős alkoholt a tisztításhoz.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az arcvédőt arra tervezték, hogy védelmet nyújtson a szem és arc számára mechanikai hatások és folyadék fröccsenésekkel szemben. Az arcvédő különböző jelöléseket tartalmaz a homlokvédőn és látómezőn utalva a gyártóra, felhasználási területre, és az arcvédő védelmi tulajdonságaira. A látómezőn és a kereten lévő megfelelő jelölések és jelentésük:

JELÖLÉSEK

PW: gyártó azonosítója

CE: CE jelölés

EN 1731: szabvány száma, aminek a termék megfelel (adott esetben - hálós arcvédők)

F: Alacsony energiájú behatások (45 m/s) elleni védelem szimbóluma

FELHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK

Helyezze a látómező rögzítő karokat a műanyag adapterbe. Csúsztassa az adaptereket a sisak két oldalán lévő nyílásba (bal és jobb). Húzza le a látómezőtartót úgy, hogy felfeküdjön a sisak elején lévő síliden.

KOMPATIBILITÁS ÉS CSERE ALKATRÉSZEK

A (PS94) fémhálós látómező a PWS4 és PWS5 sisakkal kompatibilis valamint a PSS8 látómezőtartóval és PW47 meg PS47 hallásvédő termékekkel.

A PS58 látómezőtartót az alábbi módon lehet kicserélni:

- 1) A látómezőtartó végein 1-1 db rögzítő kar van
- 2) Helyezze a látómezőtartó végeit az adapter megfelelő rögzítő nyílásába.
- 3) Csúsztassa a teljes egységet a sisak két oldalán található nyílásba. **(TEKINTSE MEG A KÉPEKET)**

HASZNÁLATI IDŐTARTAM

Rendszeresen vizsgálja meg az esetleges károkat. Amikor a látómező kezd elveszíteni merevségét, le kell cserélni. A látómezőnek általában nincsen kihordási idejük. Azonban a fémhálós látómezőt le kell cserélni ha a hálón lyukak keletkeznek vagy eltávolíthatatlan szennyeződés rakódott rá.

FIGYELEM:

A fémhálós látómező nem nyújt védelmet folyadékok, olvadt fémcspepek, forró részecskék, elektromos veszélyek, infravörös és ultraibolya sugárzás ellen.

Javasoljuk, hogy olyan látómezőt válasszon ami speciális felhasználáshoz használható: 5 jelölésű látómezőt nem szabad kemény vagy éles tárgy elofordulásakor használni.

A látómezőn és a látómezőtartón egyaránt a védelemnek megfelelő azonos jelöléseknek kell lenniük.

Ha az F,B vagy A szimbólumok nem azonosak a látómezőn és a kereten, akkor mindig az alacsonyabb értékűt kell tekinteni a teljes termék védelmi képességének.

MEGSEMISÍTÉS

Mivel a homlokvédő, látómező és azok alkatrészei piszkoknak, pornak és folyadékoknak vannak kitéve, ezért nem újrahasznosíthatók. Megsemmisítéskor a terméket szilárd hulladékként kell kezelni. Ellenőrizze a helyi megsemmisítési előírásokat és feltételeket.

Töltse le a megfellelősegi nyilatkozatot @ www.portwest.com/declarations

